

# AP721294-01 Teimpor úti adapter

## AP721294-01 Teimpor úti adapter



### Használati utasítás

**FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK:** Használat előtt vegye figyelembe a következő biztonsági óvintézkedéseket. A szabályok be nem tartása veszélyes lehet, és károsíthatja a mobil elektronikus eszközeit.

- A tápegység egy belső 6.700 mAh kapacitású lítium-polimer akkumulátort tartalmaz.
- Első használatkor vagy hosszabb tárolás után teljesen töltsse fel az egységet használat előtt. Az egység 2 vagy 3 teljes töltési és lemerítési ciklus után éri el maximális teljesítményét.
- Nem megfelelő hálózati adapter vagy USB-kábel használata károsíthatja mind a mobilkészítőt mind a tápegységet
- Ne merítse vízbe és ne tegye ki kedvezőtlen időjárási viszonyoknak.
- Kerülje a készülék leejtését.
- Tartsa távol a készüléket tüztől és magas hőmérséklettől.
- Tartsa a készüléket gyermekektől távol.
- A töltés és lemerítés során a készülék háza kissé felmelegedhet.
- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa ezt a terméket egyedül, forduljon hivatalos szakemberhez.
- Ne helyezzen fémtárgyakat a készülékbe, mert fennáll a rövidzárlat veszélye.
- A kockázatok elkerülése érdekében töltés közben ne helyezzen fémtárgyat a töltő és a mobilkészítő közé.
- Ne használjon fémtokkal rendelkező mobilkészítőket.

### JELLEMZŐK

Kapacitás: 6700mAh (24,79Wh) / 3,7V - Lítium-polimer akkumulátor.  
Bemenet: 90- 240V ~, 50/60 Hz, MAX. 0.5A

C típusú bemenet: 5V === 3.0A

2 USB kimenet: 5V === 2.4A

C típusú kimenet: 5V === 2.4A

Vezeték nélküli kimenet: 5V === 1A, 5W

Akkumulátor élettartama: Több mint 500 töltési ciklus

Töltésjelzővel ellátva

Ki/Bekapcsoló gomb

Adapterek mellékelve.

Vezeték nélküli töltés: Alkalmos minden Qi technológiával rendelkező mobilkészítőkhöz.

**Figyelem:** Ha telefonján védőtok van, előfordulhat, hogy el kell távolítania a sikeres csatlakozáshoz.

### UTASÍTÁSOK:

#### A hordozható tápegység töltése:

Kétféle módon tölthető:

1. Csatlakoztassa az egyik mellékelt adaptert a készülékhez, és csatlakoztassa az áramforráshoz.
2. Csatlakoztasson egy töltőkábelt a készülék C típusú csatlakozójához.  
A folyamat során az eszköz képernyője továbbra is látható marad, és az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja.  
A töltés végén ne felejtse el leválasztani a készüléket.  
Megjegyzés: Egyszerre töltheti a hordozható tápegységet és az ahhoz tartozó vagy az Ön saját mobil eszközeit.

#### Mobil eszközök töltése:

1. Csatlakoztassa a mobilkészítőt a kívánt kimeneti porthoz az USB vagy C típusú csatlakozóval rendelkező kábel segítségével, majd nyomja meg a bekapcsológombot. A töltés befejezéséhez, vagy szüneteltetéséhez, nyomja meg kétszer egymás után a bekapcsológombot, és a készülék kikapcsol. Figyelem: A C típusú kimenet használatához az eszközt csatlakoztatni kell a tápegységhez.
2. Helyezze a Qi technológiával kompatibilis eszközt a vezeték nélküli töltési területre, ügyelve arra, hogy a vezeték nélküli töltési területnek pont a közepén legyen. A töltési folyamat során a jelzőfény pirosan világít.  
Az eszközön elérhető akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez nyomja meg egyszer a bekapcsológombot. Egyszerre akár 4 készüléket is tölthet.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:

- RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
- Radióberendezésekről szóló irányelv (RED) - 2014/53/EU



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatóján jelzi, hogy a készülék élettartama lejártán a szkeletál gyűjtőbe kerüljön elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alacsonyag megfelelő újra hasznosításáról. További információkért keresse a helyi hatóságot



VIGYÁZAT: Nem megfelelő elem használatán esetén robbanásveszély áll fenn. Az elhasznált elemeket az utasításoknak megfelelően ártalmatlanítsa

Forgalmazó: Cool Collection 1476 Budapest,  
Pt.178. Magyarország  
Céginformációs szám: 01-09-278783  
Számzási ország: Kína.

## AP721294-01: MULTIFUNCTION TRAVEL ADAPTER TEIMPOR



### USER MANUAL

**IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS:** Before use please note the following safety precautions. Failure to comply may be dangerous and cause damage to your mobile electronic devices.

- The power bank unit contains an internal 6.700mAh lithium polymer battery. Upon initial use or after a prolonged period of storage, fully charge the unit before use. The unit will reach its maximum performance after 2 or 3 full charging and discharging cycles.
- Using an incorrect power adaptor or USB cable could cause damage to both your mobile devices and the Power Bank.
- Do not submerge in water or expose to adverse weather conditions.
- Avoid dropping the device.
- Keep the device away from fire and high temperatures.
- Keep the device out of reach of children.
- During charging and discharging process, the device case may become slightly warm.
- Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
- Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
- To avoid risk, do not place any metal objects between the charger and the mobile device during the charging process.
- Do not use mobile devices with a metal case.

### SPECIFICATIONS:

Capacity: 6700mAh (24,79Wh) / 3,7V – Lithium Polymer Battery.

Input: 90 – 240V ~, 50/60 Hz, MAX. 0.5A

Type C Input: 5V === 3.0A

2 USB Output: 5V === 2.4A

Type C Output: 5V === 2.4A

Wireless Output: 5V === 1A, 5W

Battery Life: More than 500 charging cycles.

With charge indicator.

ON/OFF Button.

Adapters included.

Wireless charge: Suitable for all mobile devices with Qi technology.

Note: If your phone has a protective case you may need to remove it for a successful connection.

### INSTRUCTIONS:

#### Charging the portable power device:

It can be charged in two different ways:

1. Attach one of the included adapters to the device as appropriate, and connect it to the power source.
2. Connect a charging cable to the device's type C connection.  
During this process, the device's screen will remain on showing the battery level. At the end of charging, do not forget to disconnect the device.  
Note: You can charge the portable power device and its / your mobile devices at the same time.

#### Charging Mobile devices:

1. Connect the mobile device to the desired output port, using a cable with USB or type C connection, and press the power button. When the charging is finished, or to pause it, press the power button twice consecutively and the device will turn off.  
Note: To make use of the Type C output, it is necessary that the device is connected to the power supply.
2. Place your compatible Qi technology device over the wireless charging area, making sure it is properly positioned in the center of the wireless charging area. During the charging process, the indicator light will turn red.  
To check the battery level available on the device, press the power button once. You can charge up to 4 devices at the same time.

This item is in conformity with the following standards:

- RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
- Radio Equipment Directive (RED) - Directive 2014/53/EU



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material - for proper recycling. For more information, contact your local authorities.



CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

Distributor: Cool collection, Budapest POB.176,  
1476, Hungary  
Registration Nr.: 01 09 278783  
Made in China